

Gigaset DESK 200

Das platzsparende, schnurgebundene Tisch- und Wandtelefon

Highlights

- o Platzsparend durch besonders schmale Bauweise
- o Einfache Wandmontage möglich
- o Stromversorgung über die Telefonleitung, kein separates Netzteil nötig
- o Zehn Kurzwahltasten
- o Hörerätekompabil
- o Wahlwiederholung
- o LED-Anrufsignalisierung
- o Für den Betrieb an Telefonanlagen geeignet
- o MFV- /Impulswahl einstellbar
- o Rückfrage (Flash) einstellbar



Das schnurgebundene Tisch- und Wandtelefon Gigaset DESK 200 überzeugt durch seine schmale, platzsparende Form und ist ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro.

Besonders platzsparend & einfache Wandmontage

Das Gigaset DESK 200 vereint alle wichtigen Telefoniefunktionen mit einer besonders schmalen Bauweise. Es eignet sich daher ideal als platzsparendes Tischtelefon oder lässt sich schnell und leicht an die Wand montieren.

Stromversorgung über die Telefonleitung

Das Gigaset DESK 200 benötigt kein separates Netzteil, die Stromversorgung erfolgt direkt über die Telefonleitung. Die Inbetriebnahme ist somit besonders einfach: Das Gigaset DESK 200 mit der Telefondose verbinden (öffentliches Netz, Nebenstellenanlage oder Gateway) – schon ist das Telefon einsatzbereit.

Schnell verbunden

Bis zu zehn Rufnummern lassen sich als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Auf dem beiliegenden Papierenleger werden die Kurzwahl-Rufnummern notiert und sind so jederzeit im Blick.

Optische und akustische Anrufsignalisierung

Die Melodie und Lautstärke des Gigaset DESK 200 lassen sich ganz komfortabel einstellen. Es können drei verschiedene Melodien ausgewählt werden, die in drei verschiedenen Lautstärkestufen eingestellt werden können. Zusätzlich hilft die optische Anrufsignalisierung durch die LED am Hörer, dass auch in besonders lauten Umgebungen kein Anruf verpasst wird.

Gigaset

Technische Spezifikation

Bestellinformationen	Farbe	schwarz			
Audio	Klingeltonausgabe	Klingeltonausgabe mit einstellbarer Lautstärke (3-stufig)			
	Lautstärke	Regelbare Hörerlautstärke (2-stufig)			
	Hörgerätekompatibel	Hörgerätekompatibel			
Tastatur	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Zehn Nummerntasten • Lautstärke-Tasten • Menü-Taste • Wahlwiederholungs-Taste • Stumm-Taste 			
	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • R-Taste (Flashzeit mittels Schiebeschalter einstellbar) • Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 0 - 9) 			
Funktionen	Tischbetrieb	ja			
	Wandmontagefähig	ja			
Signalisierung & Displayanzeigen	Optische Anrufanzeige	LED-Anrufsignalisierung am Hörer			
	Klingeltöne	3 einstellbare Klingeltöne			
Wahlfunktionen	Wahlwiederholung	1 Wahlwiederholungseintrag mit bis zu 31 Zeichen			
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Impulswahlverfahren (IWV) • Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) 			
Stromversorgung	Analoger Telefonanschluss	Die Stromversorgung des Telefons erfolgt über die Telefonleitung. Ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Durch die eigene Stromversorgung ist es möglich auch bei einem Stromausfall zu telefonieren.			
Konnektivität	Analoger Telefonanschluss	Anschluss an einer externen Telefonleitung (a/b)			
	Anschlussart	Analog			
	Anschlussmöglichkeiten	Für den Betrieb an Telefonanlagen geeignet			
Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Tischtelefon	57 mm	80 mm	208 mm	352 g
	Telefonhörer	47 mm	51 mm	197 mm	144 g
	Hörerkabel				38 g
Lieferumfang	1x	Tischtelefon			
	1x	Telefonanschlusskabel			
	1x	Kurzbedienungsanleitung			
	1x	Höreranschlusskabel			

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 19.10.2022

